

96644037 **BETA 3400 HF E3 LED840 Q597****Встраиваемый СИД-светильник**

Из нескольких имеющихся приборов управления получают следующие характеристики линейных автоматов защиты для всего светильника:

**Линейный защитный автомат**

Типы автоматов	B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
Количество экземпляров	13	20	23	28	16	23	30	35

1x 00155379 **DRV ER EIP 40W 1.05A 38.5V F****Линейный защитный автомат**

Типы автоматов	B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
Количество экземпляров	25	40	45	55	32	45	60	70

**Ток включения 16 А**

Длительность импульса 80  $\mu$ s

1x 89800178 **EM converterLED BASIC 103 50V****Линейный защитный автомат**

Типы автоматов	B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
Количество экземпляров	90	130	130	130	180	180	260	260

**Ток включения 10 А**

Длительность импульса 120  $\mu$ s